

# PANTUM

## Принтер PANTUM P2500W

Цвет устройства	Черный
Тип	Принтер
Скорость печати	22 стр/мин
Время выхода первой страницы	<7.8 сек.
Разрешение печати (точек на дюйм)	1200x1200 dpi
Максимальный месячный объем	15000 стр.
Рекомендуемый месячный объем	1500 стр.
Скорость процессора	600 МГц
Память	128 МБ
Двусторонняя печать	Ручной
Языки печати	GDI
Интерфейсы	USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n
Лоток подачи бумаги	150 листов
Выходной лоток для бумаги	100 листов
Типы носителей	Обычная, плотная, прозрачная, картонная, этикеточная, конверт, тонкая A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, японская открытка, конверт Monarch, конверт DL, конверт C5, конверт C6, конверт №10, ZL, большой 16K, большой 32K, 16K, 32K, B6
Размеры носителя	
Плотность носителя, стандартный лоток	от 60 до 163 г/м2
Wi-Fi	да
Совместимость с операционными системами	Microsoft Windows Server2003 / Server2008 / Server2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 (32/64 бит), Mac OS 10.7-10.13, Linux (Ubuntu 12.04 & 14.04 & 16.04 & 18.04)
Размеры (Ш × Г × В)	337 x 220 x 178 мм
Вес (без картриджа и упаковки)	4,75 кг
Вес (с картриджем и упаковкой)	5,7 кг
Уровень шума, печать	52 дБ
Уровень шума, ожидание	30 дБ
Потребляемая мощность, в среднем	370 Вт
Потребляемая мощность, ожидание	38 Вт
Потребляемая мощность, спящий режим	2 Вт
Мощность	AC220 - 240 В (-15%, + 10%), 50 Гц / 60 Гц; 3А
Рекомендуемая температура	от 10 до 32 °C
Диапазон влажности	от 20 до 80 % отн.вл.
Энергоэффективность	ENERGY STAR® 2.0 certified
Тип картриджа	Картридж
Стартовый картридж	PC-211
Ресурс стартового картриджа	1600 стр.
Стандартный картридж	PC-211EV
Ресурс стандартного картриджа	1600 стр.
Стандартный заправочный комплект	PC-211RB
Ресурс стандартного заправочного комплекта	1600 стр.

